

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ:

На все потолочные светильники (включая светодиод и источник питания) предоставляется гарантия 5 лет, при условии установки сертифицированными специалистами.
Гарантийное обслуживание производится при наличии любого документа подтверждающего покупку товара с отметкой даты приобретения.
Производитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный в результате неправильного использования светильника. или использования его не по назначению.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "LEDMONSTER INTERNATIONAL LTD."

Сборка произведена: 3 Road, Kanglong, Xinmao Industrial Zone, Henglan Town, Guangdong, Китайская Народная Республика.

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Накладной профиль применяется для создания линейного света, так же все модели накладного профиля могут быть подвесными, отлично подходит для применения в виде одиночного линейного светильника или для создания световых линий в интерьере. Исходя из потребностей проекта комплектуется светодиодной лентой и источниками питания.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Подключение светильника должно осуществляться квалифицированными специалистами с соблюдением всех прилагаемых инструкций и действующих норм по проведению электромонтажных работ.
Установка светильника осуществляется при выключенной электрической сети.



NS 3535

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ


Санкт-Петербург:
+7 (812) 309-75-57

Москва:
+7 (499) 685-00-50

www.ledmonster.ru

Developed in Europe


NS 3535



Мощность потребления: 12 Вт/м
Световой поток: 1000 лм
Цветопередача: 2700 K / 97+Ra
Дневной белый свет: 3900 K / 93+Ra


Перед началом монтажа необходимо выбрать место расположения электротехнического бокса. Разместить источники электропитания. Подвести провод электропитания к месту установки светильника.

1




Соединить кабель с источником питания и местом подключения света.

2




Просверлить отверстия для крепления профиля и продевания кабеля.

3



Установить заглушки.

4




Провести кабель питания через отверстие, закрепить профиль на поверхности.

WWW.LEDMONSTER.RU


WWW.LEDMONSTER.RU

5




Приклеить светодиодную ленту.

6



Установить экран.


WWW.LEDMONSTER.RU



Установка подвешивающего крепления.

WWW.LEDMONSTER.RU


1



Сборка светильника длиной более 2500 мм.

Просверлить отверстие и зафиксировать соединитель на профиле.


2



Соединить профили, просверлить отверстие и зафиксировать их.

WWW.LEDMONSTER.RU

3



При использовании более 2,5 метров светодиодной ленты, подключить питание с двух сторон.

WWW.LEDMONSTER.RU